《麟卓卓懿 RK3588 版用户手册》

V12.0

版本号	V12.0	日期	2024-7-24

北京麟卓信息科技有限公司

1	软件框	既述	3
	1.1	软件介绍	3
2	安装/	卸载	. 3
	2.1	运行环境	3
		2.1.1 硬件环境	3
		2.1.2 软件环境	3
	2.2	麟卓融智烧录	3
		2.2.1 使用 windows 设备烧录	3
		2.2.2 使用 Linux 设备烧录	4
	2.3	安装	5
	2.4	卸载	6
3	安卓应	应用管理	7
	3.1	在线安装	7
	3.2	本地安装	8
	3.3	启动安卓应用	9
	3.4	关闭安卓应用	9
	3.5	卸载安卓应用1	10
4	设置.	1	1
	4.1	ROOT 权限1	1
	4.2	安装包清理1	1
	4.3	关闭安卓环境1	12

目录

1 软件概述

1.1 软件介绍

麟卓卓懿 RK3588 版是一款支持瑞芯微 RK3588 硬件平台的安卓 兼容运行环境,能够让安卓应用无需修改即可运行在各大主流 Linux 操作系统上。此外兼容各类主流外设,适用于车载系统、智能售货、 金融收银、医疗设备等场景。

2 安装/卸载

2.1 运行环境

2.1.1 硬件环境

Orange Pi 5 Plus 开发板

2.1.2 软件环境

操作系统	版本号
麟卓融智	3.0.0

2.2 麟卓融智烧录

2.2.1 使用 windows 设备烧录

1.点击<u>此处</u>下载 AndroidTool Release 与 RK 驱动助手。

2.安装 RK 驱动助手,安装完成后工具才能正常使用识别设备。

刷机方法:

1.将系统固件压缩包解压为 img 格式的镜像包,记住保存位置。

2.启动 AndroidTool_Release,选择顶部的"Upgrade Firmware",然后选择"Firmware",选择刚解压的 img 文件。

84						-		×
e Upgrade Firmware A	dvanced Function							
Upgrade Switch	EraseFlash							
Loade	er Ver:	Chip Info:						
No De	evices Fou	nd						
	84 Upgrade Firmware A Upgrade Switch Loade No De	84 • Upgrade Firmware Advanced Function Upgrade Switch EraseFlash Loader Ver: . No Devices Four	84 Upgrade Firmware Advanced Function Upgrade Switch EraseFlash Loader Ver: Chip Info:	84 Upgrade Firmware Advanced Function Upgrade Switch EraseFlash Loader Ver: Chip Info:	84 Upgrade Firmware Advanced Function Upgrade Switch EraseFlash Loader Ver: Chip Info:	84 Upgrade Firmware Advanced Function Upgrade Switch EraseFlash Loader Ver: Chip Info: No Devices Found	84	84 - O

3. 在设备关机状态下,长按音量加按键+电源按键,检查 AndroidTool_Release 工具是否显示识别到 maskrom 模式。如果没有 识别则重复此操作。

4.选择"EraseFlash"功能,等待右侧显示擦除完成。

5.选择"Upgrade"功能,点击。等待右侧显示刷入成功,等待刷机 设备自动开机完成。

2.2.2 使用 Linux 设备烧录

1.击<u>此处</u>下载 upgrade_tool 工具。

刷机方法:

1.解压 upgrade_tool 工具压缩包直到找到 upgrade_tool 执行文件

2. 在设备关机状态下,长按音量加按键+电源按键,执行

sudo ./upgrade_tool 检查是否识别到需要刷机的设备。正常识别时会显示内容: Found 1 rockusb,Select input DevNo,Rescan press <R>,Quit press <Q>: 否则重复操作直到识别到设备。 3.将开发给的系统固件压缩包解压为 img 格式的镜像包

4.使用 sudo ./upgrade tool ef 需要刷入的 img 文件

5.使用 sudo ./upgrade tool uf 需要刷入的 img 文件

2.3 安装

- 从官网 https://www.linzhuotech.com/Product/download 下载软件安装包。
- 在终端中输入"chmod 755 xxx.run",按回车键, xxx.run 为安装包 路径。
- 在终端中输入"./xxxx.run",按回车键,弹出版权声明界面,点击"确 定"按钮。
- 在弹出的"快速安装"界面中,勾选"接受用户服务协议和隐私权政策",然后点击"快速安装"按钮。
- 输入操作系统密码,点击"认证"按钮。



2.4 卸载

● 在终端中执行/opt/xdroid/uninstall,启动"卸载"界面,点击"确定" 按钮。



● 用户输入身份认证密码后,点击"授权"按钮,开始卸载。



3 安卓应用管理

3.1 在线安装

通过浏览商城页面或者搜索选择应用,点击"安装"完成应用的 在线安装。



3.2 本地安装

点击商城右上角的"本地安装"按钮,会弹出安卓应用安装包选 择弹窗,在弹窗中选择安装包即可完成安卓应用的安装。

	< (Q 遺输入一个应用名称		(m) (m) (m) ×
	後信 安装 226MB 29万下範	料音 打开 188 MB 2.1万下載 「六水音乐 打开 1.13M 544下載	当当云···· 安装 81M 267下载
		通過择 ×	
		 ○ 豊赤穂銀町 ○ 豊赤穂銀町 と一級 首前洗野 秘密 Folder 2024/1/27 下午450 ● 税数 Folder 2024/1/27 下午450 ● 税数 Folder 2024/1/27 下午450 	
Pu anan		マスト Folder 2024/1/12 下午ま50 下価 Folder 2024/1/12 下午ま50 司所 Folder 2024/1/12 下午ま50 司所 Folder 2024/1/12 下午ま50 司前 Folder 2024/1/12 下午ま68 勤務連載:	

3.3 启动安卓应用

在"我的应用"界面,点击安卓应用图标,即可启动选中的安卓 应用。



3.4 关闭安卓应用

安卓应用右侧存在一个悬浮条,按住悬浮条向左滑动,点击"关闭应用"。



3.5 卸载安卓应用

在"我的应用"界面,长按安卓应用图标,选择"卸载"。

	< Q. 法能入一分型用名称 本地应用 応用更新	E.	0	ł	×
88 8840					
2. REAR					

4 设置

4.1 ROOT 权限

"ROOT 权限"开关开启时,会启动安卓系统中的 ROOT 权限。

く 设置中心	
苏战	
ROOT 权限	٢
安装包清理	安裝完成后删除 🗸
关闭安卓环境	R.H.
关于产品	
商城版本	12.0.38
官方网址	https://www.linzhuotech.com
检查更新	>
隐私保护	>
用户协议	>

4.2 安装包清理

"安装包清理"功能可对安卓应用安装包的处理方式进行设置, 可设置为"从不清理"、"立即清理"、"一周后清理"。

<	设置中心
系统	
ROOT权限	
安装包清理	安装完成后删除 🗸
关闭安卓环境	安装完成活動除 下就完成一周后删除 不自动造理
关于产品	1 669/09/202
商城版本	12.0.38
官方网址	https://www.linzhuotech.com
检查更新	>
隐私保护	>
用户协议	

4.3 关闭安卓环境

点击关闭"安卓环境"按钮可彻底关闭安卓运行环境。

系統 ROOT 权限 安装包清理	・ 安装完成后删除 ・ 🗸
ROOT 权限 安装包满理	安装完成后删除
安装包清理	安装完成后删除 🗸 🗸
11004	
天闭安旱坏鬼	XX
¥TP&	
商城版本	12.0.38
官方网址	https://www.linzhuotech.com
检查更新	>
隐私保护	>
用户协议	>